

INSTRUKCJA MONTAŻU DLA ZESTAWU GRZEWczego HL609
DO SERII WPUSTÓW PODWÓRZOWYCH
HL605(.1), HL606(.1), HL615(.1)(H)(K), HL616(.1)(H)(K), ...

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1) TAŚMA IZOLUJĄCA
- 2) TAŚMA PRZEWODZĄCA CIEPŁO
- 3) KABEL GRZEWczy

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- 1) KORPUS WPUSTU GRUNTOWNIE OCZYŚCIĆ
- 2) CZĘŚCIĄ TAŚMę PRZEWODZĄCĘ CIEPŁO (50 mm x 10 m) OWIŃC KORPUS WPUSTU
- 3) NA TĄ TAŚMę OWIŃC KABEL GRZEWczy (36W/m, 230V) ZNOWU WOKŁ WPUSTU (zdjęcie.1)
- 4) PRZY POMOCY TAŚMę PRZEWODZĄCĘ CIEPŁO UMOCNIC KABEL GRZEWczy WOKŁ WPUSTU
- 4) POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ TAŚMę PRZEWODZĄCĘ OWIŃC WOKŁ WPUSTU (50 mm x 10 m) ORAZ ZAMUŁAJĄC ZAKRYĆ KABEL GRZEWczy ZOSTAWIĄC KAWĄTEK KABELA DO PODŁĄCZENIA (zdjęcie.2)
- 5) TAŚMĄ IZOLUJĄCĄ (6 x 80 x 3000 mm) CAŁOŚCIOWO OWIŃC WOKŁ WPUSTU (zdjęcie.3)



ZESTAW GRZEWczy JEST PODŁĄCZANY DO PUSZKI ROZDZIELCZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD STROPEM, ZAWSZE NA 230V.

ZAŁECA SIĘ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIKA INSTALACYJNEGO O CHARAKTERYSTYCE "C" ORAZ WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWO PRĄDOWEGO O CZUŁOŚCI 30mA, 100 ms (F1)

JAKO STEROWNIK PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI WPUSTÓW ZE WZGLĘDÓW EKONOMICZNYCH POWINIEN BYĆ ZASTOSOWANY PODWOJNY TERMOSTAT HTS-D

KTÓRY STERUJE OGRZEWANIEM W ZAKRESIE NP: OD +5°C DO -8°C .
PRZY MONTAŻU DUŻEJ ILOŚCI WPUSTÓW W KORYTACH ODPLYWOWYCH JEST ZAŁECANY MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA TEMPERATURY Z CZUJNIKIEM WILGOCI

ZAKRES DZIAŁANIA KABELA GRZEWczego JEST UZALEŻNIONY OD WARTOŚCI TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ I KSZTAŁTUJE SIĘ ZAŁEŻNIE OD ZMIAN TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ NP:

+10°C	5,55W
+ 5°C	9,25W
-10°C	12,95W

PRZED PODŁĄCZENIEM KABELA GRZEWczego DO PUSZKI ZAŁECA SIĘ WYKONANIE POMIARU OPORNOŚCI KABELA I ZAPISANIE TEJ WARTOŚCI NA PRZEWODZIE W WIDOCZNY SPOŚÓB GDYŻ PÓŹNIEJSZE EWENTUALNE BŁĘDY CZY AWARIE BĘDĄ ŁATWE DO OKREŚLENIA

KABEL GRZEWczy POSIADA APROBATĘ VDE 0721, CZĘŚĆ 1/3, 78.JEST PRZEBADANY PRZEZ VDE REG.NR.1008. PODŁĄCZENIE MOŻE BYĆ DOKONANE TYLKO PRZEZ FIRMĘ SPECJALISTYCZNĄ

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

